

## Описание регистров обмена данными по протоколу Dibus для УДВГ-100 (БДВГ-100 + БС-33-02)

Автор: Семенчук Евгений Сергеевич;  
 Стец Александр Александрович  
 Соответствует ПО, начиная с версии 2.00.1195  
 Дата последней модификации 09.12.2009 17:03

Данные опрашиваются по индексам [1].

*Таблица 1. Данные для записи и чтения в/из устройства*

Индекс	Описание	R/W	Тип Название (номер <sup>1</sup> )
<b>Регистры общего назначения</b>			
0x09	Комбинированная посылка «Мгновенное значение» (см. ниже)	R/-	BYTE(1)
0x0c	Дата и время корректировки значений параметров устройства	R/-	Long_DateTime(31)
0x0d	Дата и время сборки устройства	R/-	Long_DateTime(31)
0x0e	Уровень звукового сигнала в устройстве, %	R/W	BYTE (1)
0x0f	Комбинированная посылка: значение выбранной измеряемой величины (см. описание регистра «Выбор измеряемой величины») и статус устройства (см. ниже)	R/-	BYTE(1)
0x10	Результат измерения выбранной величины (см. описание регистра «Выбор измеряемой величины» )	R/-	Single (25)
0x13	Время измерения выбранной величины (см. описание регистра «Выбор измеряемой величины»)	R/-	DWORD (11)
0x14	Неопределенность значения выбранной величины (см. описание регистра «Выбор измеряемой величины»)	R/-	BYTE (1)
0x15	Выбор измеряемой величины <sup>2</sup> (см. ниже)	R/W	BYTE (1)
0x18	Статус устройства (см. ниже)	R/-	WORD (5)
0x19	Перезапуск измерений (см. ниже)	-/W	BYTE (1)
0x1c	Код устройства <sup>3</sup>	R/-	BYTE (1)
0x1d	Установка сетевого адреса устройства [1]	-/W	DiBUS_address (33)
0x1e	Версия ПО устройства	R/-	UNICODE(29)

1 Название типа и его номер взяты из таблицы 1.3.1 Типы данных [1]

2 Допустимые значения регистра «Выбор измеряемой величины» для данного устройства 1, 2, 3

3 Задается предприятием изготовителем. Код данного устройства 73

### Измеряемые величины

0x22	Измеряемая величина № 1:	R/-	Single (25)
	• МАЭД, Зв/ч		
0x23	• Время измерения МАЭД, с	R/-	DWORD (11)
0x24	• Неопределенность измерения МАЭД, %	R/-	BYTE (1)
0x27	Измеряемая величина № 2:	R/-	Single (25)
	• Доза, Зв		
0x28	• Время измерения дозы, с	R/-	DWORD (11)
0x29	• Неопределенность измерения дозы, %	R/-	BYTE (1)
0x2c	Измеряемая величина № 3:	R/-	Single (25)
	• Средняя скорость счета, имп/с		
0x2d	• Время измерения средней скорости счета, с	R/-	DWORD (11)
0x2e	• Неопределенность измерения средней скорости счета, %	R/-	BYTE (1)

### Динамические параметры

0x71	Аварийная ПУ <sup>4</sup>	R/W	Single (25)
0x73	Предварительная ПУ	R/W	Single (25)
0x75	Нижняя ПУ	R/W	Single (25)
0x77	Алгоритм (0 – следящий, 1 – скользящий)	R/W	Single (25)
0x79	Количество интервалов (скользящий): 1-60	R/W	Single (25)
0x7b	Ширина интервала (скользящий), с: 1-65535	R/W	Single (25)
0x7d	Коэффициент чувствительности, (Зв/ч)/(имп/с)	R/W	Single (25)
0x7f	Мертвое время, мкс	R/W	Single (25)
0x81	Накопленная БД доза, Зв	R/W	Single (25)
0x83	Наработанное время, час	R/-	Single (25)
0x85	Собственный фон, Зв/ч	R/W	Single (25)

### Выбор измеряемой величины

Регистр 0x15 позволяет выбрать измеряемую величину по умолчанию. Значение измеряемой величины по умолчанию используется регистрами:

- «Мгновенное значение» - 0x09;
- «Комбинированная посылка: результат измерения выбранной величины» - 0x0f;
- «Результат измерения выбранной величины» - 0x10;

4 Размерность пороговых уставок соответствует размерности выбранной измеряемой величины по умолчанию.

- «Время измерения выбранной величины» - 0x13;
- «Неопределенность измерения выбранной величины» - 0x14.

### Перезапуск измерений

Регистр 0x19 используется для перезапуска измерения по N-ой измеряемой величине (см. Таблица 1, раздел Измеряемая величина). Перечень значений, записываемых в данный регистр, представлен в таблице "Значения, записываемые в регистр 0x19".

Таблица 2. Значения, записываемые в регистр 0x19

Записываемое значение	Описание
0x00	Перезапуск измерения по выбранной измеряемой величине
Значение 1, 2, 3	Перезапуск измерения по соответствующей измеряемой величине
0xff	Перезапуск всех измерений

### Статус (состояние прибора)

Регистр статуса (регистр с индексом 0x18), используется для обозначения состояния устройства (Рисунок 1). Каждое сообщение регистра статуса имеет свой приоритет (Таблица 3). Приоритеты сообщений по возрастанию степени важности: «Сообщение», «Ошибка», «Тревога». Нормальному состоянию устройства соответствует значение 0x0000.

B15	B14	B13	B12	B11	B10	B9	B8	R7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Рисунок 1. Регистр статуса 0x18

Таблица 3. Описание флагов регистра статуса 0x18

Флаг	Назначение	Приоритет
B0	1 – Короткое замыкание	Ошибка
B1	1 – БД неисправен (блок детектирования неисправен)	Ошибка
B2	1 - ЧП неисправен (чувствительный поддиапазон неисправен)	Ошибка
B3	1 - ГП неисправен (грубый поддиапазон неисправен)	Ошибка
B4	1 – Сбой ЭНП (энергонезависимая память не работает)	Ошибка
B5	1 – Превышена АПУ (Аварийная Пороговая Уставка)	Тревога
B6	1 – Превышена ППУ (Предварительная Пороговая Уставка)	Тревога
B7	1 – Ниже НПУ (Нижняя пороговая Уставка)	Тревога
B8	1 – Превышена верхняя граница диапазона	Ошибка
B9	1 – Устройство не готово	Сообщение

B10	1 – Параметры изменились	Сообщение
B11-B15	Зарезервировано	

### **Регистр «Мгновенное значение» выбранной измеряемой величины**

Блок данных пакета состоит из набора байт. Структура блока данных представлена на рисунке 2.

Idx	InsMV	InsPSS	UniqSec
-----	-------	--------	---------

*Рисунок 2. Структура блока данных регистра «Мгновенное значение»*

Обозначения:

Idx - индекс регистра = 0x09, 1 байт, тип данных BYTE(1);

InsMV – Результат измерения выбранной измеряемой величины, 4 байта, тип данных Single (25) (см. описание регистра «Выбор измеряемой величины»), рассчитанное по данным UniqSec-й секунды;

InsPSS – количество импульсов, полученное за UniqSec-ю секунду, 4 байта, тип данных Single (25);

UniqSec - идентификатор уникальности (меняется 1 раз в секунду), 4 байта, тип данных DWORD (11).

### **Примеры пакетов**

<b>Примечание</b>	<b>Пакет</b>
Запрос результата измерения выбранной измеряемой величины	Заголовок: A 010101 06 19 0100 C Данные: 10 C
Ответ	Заголовок: 010101 A 07 19 0500 C Данные: 10 XXXX C
Запрос времени измерения выбранной измеряемой величины	Заголовок: A 010101 06 0B 0100 C Данные: 13 C
Ответ	Заголовок: 010101 A 07 0B 0500 C Данные: 13 XXXX C
Запрос значения неопределенности измерения выбранной измеряемой величины	Заголовок: A 010101 06 01 0100 C Данные: 14 C
Ответ	Заголовок: 010101 A 07 01 0200 C Данные: 14 X C

Где А – 3 байта адреса устройства, Х – байты передаваемых значений, С – четыре байта контрольной суммы.

## **Список использованной литературы**

1.     Протокол обмена информацией в инструментальных сетях (DiBUS). Ревизия 10. НПП Доза, М., 2005.